



MOVISTROB® Typ 3000 B/D - SET

Ergonomisch gestyltes, leistungsstarkes Handstroboskop im Kleinformat.

Art. 3119_SET

- Kompaktes, ergonomisch handgerecht geformtes, prozessorgeregeltes Kleinstroboskop mit digitaler Anzeige und externem Akkubetrieb
- Kleine Abmessungen, geringes Gewicht, formschön-elegantes Industriedesign
- Einhandbedienung, störteste Prozessor-Technik
- hohe Genauigkeit durch quarzstabilen Frequenzgenerator
- exakte Feineinstellung der Blitzfolgefrequenz über Drehknopfskala
- spannungsstabilisiert, temperaturkonstant

ALLGEMEINE DATEN

Lichtquelle:	Blitzröhre, intern
Blitzröhre:	Xenon-Longlife, steckbar, Typ MS 2000, Art.Nr.: B10619
Lichtintensität:	max. 450 Lux in 50 cm Abstand vom Reflektor (Lichtachse)
Blitzdauer:	ca. 2 - 7µs
Frequenzbereich:	0.5 - 335 Hz = 30 - 20.100 U/min mit automatischer Leistungsanpassung
Triggerung:	Intern: regelbar über Drehimpulsgeber, Cursorfunktion durch Push & Turn, Standby-Betrieb mit Data-Hold Funktion (nach 2 Minuten) Abspeicherung des zuletzt eingestellten Wertes
Messwertanzeige:	LC-Display mit 2 x 8 Characters, umschaltbar in Hz oder RPM (min-1)
Messwertspeicher:	letzter eingestellter Wert
Fehlergrenze:	< 0,02% des eingestellten Wertes (f / Hz) (Quarzzeitbasis)
Blitzleistungsanpassung / Bereichsumschaltung:	automatisch

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	12V DC, Leistungsaufnahme: 1,7A
Gehäuse:	ergonomisch geformtes Industriedesign, Kunststoff, schlagzäh, VDE gerecht
Abmessungen:	155 x 95 x 85 mm
Gewicht:	ca. 0,450 kg

ENTHALTENE PRODUKTE

Art. 3119 MINISTROB 3000 B/D

Art. 1195 Batterieset mit Ladestecker 2020.03

Art. B10619 Ersatzblitzröhre MS 2000

Art. 11739 Kunststoffkoffer 3000.20

ZUBEHÖR

Adapter
Handlampe
Handlampe
Lichtleitervorsatz
Linsenstrobolampe
Rotlichtvorsatz
Schutzbrille + Etui
Teleskopstativ
Tragetasche
Ersatzblitzröhren

HINWEIS

Empfohlenes Zubehör: Akkupack mit Ladestecker Type 2020.03.
Auf Wunsch kann dieses Gerät mit erhöhter Lichtintensität (max. 600 Lux) oder erweitertem Frequenzbereich (bis 30.000 U/min) geliefert werden.

Interne Triggerung auf Wunsch auch ohne Standby (Dauer-Power).

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage.